

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Classic Radio Control

KAUBER

Sterowanie radiowe

Moduł Radio Control jest urządzeniem przewodowym, sterującym ekranem projekcyjnym lub windą sufitową (np. Pro Lift X marki KAUBER) za pomocą pilota lub przycisków na module.

Jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy cenią sobie komfort i łatwość obsługi.

Sterowanie Radio Control znakomicie sprawdza się podczas prezentacji w sali konferencyjnej jak i w kinie domowym.

Opis działania

Sterowanie modulem odbywa się za pomocą pilota lub przycisków na module. W momencie podłączenia do napięcia zasilania 230V AC na module zapala się dioda LED oznaczająca, że moduł jest w stanie spoczynku gotowy do pracy.

Pilot zdalnego sterowania jak i moduł wyposażone są w trzy przyciski:

UP – góra (zwijanie ekranu/windy)

STOP – zatrzymanie

DOWN – dół (rozwijanie ekranu/windy)

Po wciśnięciu przycisku **UP** lub **DOWN** na pilocie/module Radio Control - dioda LED zaczyna migać a na przewodzie zasilającym ekran/windę pojawia się napięcie 230V AC (powodując zwijanie/rozwijanie ekranu/windy).

Po wciśnięciu przycisku **STOP** na pilocie/module Radio Control - dioda LED zapali się na stałe a na przewodzie zasilającym ekran/windę zaniknie napięcie 230V AC (powodując zatrzymanie ekranu/windy).

Sposób podłączenia

Montaż modułu Radio Control rozpoczynamy od podłączenia przewodu sterującego pracą silnika ekranu/ windy. Zgodnie z kolorystyką podłączamy przewody do silnika w następującej kolejności:

Przewód NIEBIESKI (FAZA)	- rozwijanie ekranu/ windy
Przewód CZERWONY (FAZA)	- zwijanie ekranu/ windy
Przewód BRĄZOWY	- przewód zerowy (neutralny)
Przewód ZIELONO/ŻÓŁTY	- przewód uziemiający

UWAGA!!!

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się czy wszystkie przewody zostały podłączone zgodnie z instrukcją.

Podłączenia modułu powinna dokonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Dane techniczne:

● napięcie zasilania	230V AC
● maksymalny prąd obciążenia	2A (350W)
● pobór prądu w stanie spoczynku	10mA
● pobór prądu w czasie pracy	25mA
● czas zwłoki przy zmianie kierunku	1s

Dziękujemy za wybór urządzenia KAUBER RADIO CONTROL
Zapraszamy do zakupu innych urządzeń marki KAUBER



Wyprodukowano po 13.08.2005.

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji.

Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi.

Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych.